



## SCR3311 v2

Artikelnummer: 785-0009-05

### Kurzbeschreibung

SCM Desktop USB SmartCard Reader mit schwerem Standfuß

- ROM Version: FW nicht upgradebare -

### Produktbeschreibung

Der SCR3311 ist ideal für den ergonomischen Einsatz am Arbeitsplatz. Er lässt sich bequem mit einer Hand bedienen, wobei der stabile Fuß für einen festen Stand auf dem Schreibtisch sorgt.

Er unterstützt alle relevanten Sicherheitsstandards und ist CCID-, PC/SC- sowie EMV 2000-Level 1-konform.

Mit dem Kartenleser SCR3311 bietet SCM eine effiziente und leistungsstarke Lösung mit dem derzeit besten Preis-Leistungsverhältnis im Markt.

Darüber hinaus eignet sich der Leser für den Zugang zu Computern und Netzwerken, digitale Signaturanwendungen, Home Banking- und E-Commerce-Anwendungen.

Der SCR3311 ist zu allen Produkten rund um das Homebanking, z.B. StarMoney, WISO MeinGeld (ab Version 3.0), Quicken (ab Version 2000), DataDesign Finance Manager etc., kompatibel.

### Technische Spezifikationen

Schnittstelle

Full speed USB (12Mbps) / USB 3.0 kompatibel

Bus powered

CCID-konform

Chipkarten-Schnittstelle

- Unterstützung der Protokolle T=0, T=1
- Speicherkarten-Unterstützung durch SCM MCARD API
- Kommunikationsgeschwindigkeit bis zu 344 105 bps (PPS, FI Parameter)
- Frequenz bis zu 8 MHz (PPS, DI Parameter)
- Unterstützung für ISO 7816 Klasse A, B, C Karten

Kontaktiereinheit

8 Kontakte - ISO-Anordnung  
100 000 Steckzyklen  
Schleifkontakte

Kabel/Stromversorgung  
Kabel: 2 m mit USB-Typ-A-Anschluss  
Stromversorgung über USB-Bus

Anzeige: grüne Status-LED  
Maße: LBH 95 x 64 x 85 mm  
Gewicht: ca. 440 Gramm  
Temperaturbereich: 0°C bis +50°C

#### Betriebssysteme

Windows 98  
Windows ME  
Windows 2000  
Windows XP  
Windows Vista 32/64 bit  
Windows 7 32/64 bit  
Windows 8 32/64 bit  
Windows Server 2003  
Windows CE 4.2, 5.0  
MacOS  
Solaris  
Linux

API  
PC/SC  
CT-API (über einen PC/SC-basierenden Wrapper)

#### Zertifizierungen

FCC Class B part 15, cULus, CE, VCCI  
USB  
Microsoft WHQL 2000, XP, Server 2003  
EMV Level 1

#### Umweltrichtlinien

RoHS  
WEEE

#### Lieferumfang

SCR3311

OHNE Applikationssoftware